



BENO LED

Plafoniera led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	Ra ≤ 6x Macadam 80
SMD	IP 54	[°C] -15 ÷ 35			
0,5 ÷ 1,5	0,5m				



BENO 18W NW-O-W

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	bianco	
BENO 18W NW-O-GR	32941	18	1550	4000	grafite	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	bianco	
BENO 18W NW-L-GR	32943	18	1550	4000	grafite	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	bianco	a microonde
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	18	1550	4000	grafite	a microonde
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	bianco	a microonde
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	18	1550	4000	grafite	a microonde
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafite	a microonde
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafite	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafite	
BENO 18W WW-L-GR	33380	18	1350	3000	grafite	
BENO 18W WW-L-W	33381	18	1480	3000	bianco	
BENO 18W WW-O-GR	33382	18	1350	3000	grafite	
BENO 18W WW-O-W	33383	18	1480	3000	bianco	



Le lampade Kanlux BENO hanno un design e un effetto di illuminazione unico. Sono stati creati su ordine individuale di Kanlux e i loro disegni sono stati registrati da noi presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED è anche un'elevata resistenza alle condizioni atmosferiche (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento con la possibilità di regolazione. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione che, grazie al

BENO LED

Plafoniera led

suo design e agli aspetti tecnici, può essere utilizzato praticamente in qualsiasi luogo.

- Materiale del corpo: materiale plastico
- Materiale del diffusore: materiale plastico



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-O-GR



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-L-GR



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-O-SE GR



BENO 18W NW-L-SE W



BENO 18W NW-L-SE GR

BENO LED

Plafoniera led



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR



BENO N 18W NW-L-GR



BENO 18W WW-L-GR




BENO 18W WW-L-W




BENO 18W WW-O-GR




BENO 18W WW-O-W




BENO 18W O



BENO 18W L



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR